

## 取扱説明書 ご使用上の注意


本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

 CREATE ION®

保管用

保証書付



## 取扱説明書

海外兼用

CREATE ION® IRON

# GRACE GURL Portable

クレイツイオン®アイロン グレイス カール ポータブル 32mm  
(CIC-W15N)

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



このアイロンは、

設定温度が180℃と、大変高温になっております。  
やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。

# もくじ

---

安全上のご注意 .....	2~4
各部の名称・付属品 .....	5
仕 様	
開閉時のご注意 .....	6
使い方 .....	7・8
安全にご使用いただくために .....	9
特にご注意ください	
お手入れ .....	10
収納するときのご注意	
海外でご使用する前に .....	11・12
ご使用後は .....	13
お客様ご相談窓口	
無料保証規定 .....	14
保証書 .....	15

---

# 安全上のご注意

- \*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので  
必ず守ってください。



**警告**

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



**注意**

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

## 絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は、電源プラグをコンセントに差し込むまたはコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

## 警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。  
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- パイプやプレート部分は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。  
やけどの恐れがあります。



- 単相100-240VAC以外では使用しないでください。  
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。  
やけど、感電、ケガをする恐れがあります。

- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー他）の近くで使用しないでください。  
爆発や火災の原因になる恐れがあります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。  
感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。  
ショート、感電の原因になる恐れがあります。



- 使用前は必ず電源スイッチがOFFの状態であることを確認した上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。また、使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や事故の原因になる恐れがあります。

## 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。また、重い物を載せたりしないでください。火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめください。やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないでください。また、パイプやプレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。火災の原因になる恐れがあります。


- 落としたり、ぶつけたりしないでください。感電、発火の原因になる恐れがあります。



- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

# 各部の名称・付属品

## ■本体




### ⚠ 高温部注意

この四角で囲まれた部分は大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないよう、十分に注意してご使用ください。


## ■付属品

### 携帯用ポーチ

※ポーチへの収納方法及び収納時のご注意についてはP10をご参照ください。



### 海外兼用プラグ



# 仕様

型名	CIC-W15N	本体重量	約180g(コード込 約290g)
電源	単相100-240VAC	サイズ	約L280×H80×W40mm(パイプφ32mm)
		コードの長さ	約2.0m
消費電力	30-32W	加工仕上	プレート・パイプ部: クレイツイオン®ゴールド加工
プレート温度	約180℃		

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

生産国/中国

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

# 開閉時のご注意

本製品は、折りたたんで収納できる仕様となっております。  
開閉時は以下の点にご注意ください。

## ●はじめに


本製品には誤作動防止のため、ストッパーが付いております。  
そのため本製品を開閉の際、「カチッ」というストッパー音がします。  
不良による音ではありません。

ご使用前に、アイロンを完全に開き  
ストッパーがロックされているのを必ず  
確認してください。〈※図1参照〉

### ⚠ やけど注意!

ストッパーがロックされてない状態でご使用になると、ご使用中に誤ってパイプ部分が閉じてしまい、やけどの恐れがあります。

※図1 / ストッパーロック図  
ストッパー止めの下にストッパー  
が入り込み、固定された状態。



## ●アイロンを折りたたむとき

折りたたむ際は、本体ウラのストッパーの  
ロックを外してから折りたたんでください。  
ロックを外さずに折りたたむと、ストッパー  
が壊れる恐れがあります。

### ⚠ やけど注意!

ご使用後完全にパイプ・プレートの高温部分が  
冷めてから折りたたんでください。


折りたたむときは必ず本体ウラのストッパーを  
矢印の方向(下方向)に引いたまま、ストッパーの  
ロックを外してから折りたたんでください。  
〈※図2参照〉

※図3のように「カチッ」と小さく音がするまで  
折りたたんでください。



※図3

※図2





# 使い方

## ご使用前に

- 髪は必ず乾かしてからご使用ください。  
(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)
- フィニッシング剤・セット剤はアイロンの後に使用してください。  
(パイプ及びプレート部分に汚れが付着し、焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

- ① **ブラッシングし、髪のもつれをときます。**  
アイロン操作をスムーズにします。




- ② **ストッパーがロックされるまでアイロンを完全に開く。**

必ず、右図のようにストッパー止めの下にストッパーが入り込んでしっかりと固定された状態でご使用ください。

### ⚠ やけどに注意!

- ストッパーがロックされていない状態でご使用になると、ご使用中に誤ってパイプ部分が閉じてしまい、やけどの恐れがあります。


【ストッパーロック図】  
ストッパー止めの下にストッパーが入り込み、固定された状態。




ストッパー止め ストッパー

- ③ **電源プラグをコンセントに差し、電源スイッチをONにします。**

約2～3分でパイプ・プレートが温まり、ご使用可能となります。



- ④ カールをつけたいところを5cm幅ほどで毛束をとり、プレートで挟みます。



- ⑤ アイロンを毛先へ滑らせ、カールをつけたい場所まで巻きます。



- ⑥ 3~4秒ほどキープして毛先へと滑らすようにアイロンを引き抜きます。

※好みのカールに仕上がらなかった場合は、もう一度アイロンを通します。

※長時間のアイロン操作、もしくは、5秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。

※毛量の多い方・硬毛・縮毛矯正をおかけの方、季節・スタイリング方法によっては、カールがつきにくい場合があります。

### POINT

ブロッキング(毛束に分けてクリップでとめること)して、アイロン操作を行なうと、きれいなカールに仕上がります。



### ⚠️ 注意

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。

- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ずパイプ・プレートの高温部分が完全に冷めているのを確認してから、折りたたんで収納してください。

● セットした髪は、シャンプーしたり、水で濡らせば、元の髪の状態に戻ります。

# 安全にご使用いただくために

## 《やけど注意!》

パイプやプレートは大変高温になります。直接肌に触れるとやけどする恐れがありますので、下記の内容を遵守し、ご使用には十分ご注意ください。

- ! 地肌に高温部が絶対に触れることのないよう十分にご注意ください。
- ! 高温部は、必ず地肌から5cm以上離してご使用ください。
- ! 髪をさむとき、高温部に触れないようご注意ください。
- ! 高温部が肌に触れないように、必ず鏡を見ながらご使用ください。
- ! ご家庭でのご使用の場合はもちろん、外出先等でご使用の場合は周りの方へのやけど・ケガにご注意ください。ご使用前に必ず、アイロンの触れる範囲に人がいないのを確認してからご使用ください。

### 初めてお使いになれる方へ

- 本製品は設定温度が180℃と、大変高温になっております。取扱いを誤るとやけどの恐れがありますので、取扱いには十分にご注意ください。

取扱いが不安な方は、電源を入れない状態で本製品の操作に十分慣れてから、お使いいただくことをお勧めいたします。

## 特にご注意ください



注意


火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。

- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ずパイプ・プレートの高温部分が完全に冷めているのを確認してから、折りたたんで収納してください。

- 本体にコードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。断線の原因になり大変危険です。また、パイプやプレートの高温部分が熱いまま折りたたんだ状態でコードを巻き付けると、断線の原因になるだけでなく、コードが破損する恐れがありますので絶対におやめください。



- 子供の手の届かない所にて保管・ご使用ください。
- パイプやプレートの高温部分が熱いままポーチに収納することは絶対におやめください。プラスチック部が変形・コード部が破損する恐れがあります。コード部が破損すると大変危険ですので、必ずアイロンが完全に冷めたことを確認してから、収納してください。




# お手入れ

## アイロン本体

- 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。
- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取って、風通しの良い場所で保管してください。

〈アイロン本体材質〉PC、PBT、PP、スチール、ナイロン



## 携帯用ポーチ

- 通常のお手入れはぬるま湯を含ませしっかり絞った布で拭いてください。ふき取りの際は、ベンジンやシンナー、アルコールは使わないでください。

〈ポーチの材質〉表地: ポリエステル 裏地: PVC (ポリ塩化ビニル)  
絞り口部: ナイロン ひも: ポリエステル  
ストッパー: PP

〈ポーチのサイズ〉約 縦265mm×横145mm

生産国/中国

## 海外兼用プラグ

- 柔らかい布で乾拭きしてください。絶対に水で濡らさないでください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。


〈海外兼用プラグ材質〉PC、真鍮

生産国/中国

# 収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。
  - ①必ず電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く。
  - ②パイプ・プレートが完全に冷めている。
  - ③本体にコードを巻き付けて収納しない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。



付属品/携帯用ポーチ

# 海外でご使用する前に

〈世界の主な国・地域の電圧とプラグの一覧表〉

●この商品は単相100-240VAC電源でご使用いただけます。

●A-2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。

●C-2、B-3、O、B-F(S-3)の地域については、別途プラグアダプターをご使用ください。

※付属のプラグは、C-2タイプになります





●国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が家庭内やホテル内に引き込まれています。現地でご確認のうえご使用ください。

●プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用ください。

※VAC: Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

## ■プラグの種類

※本製品は単相100-240VAC対応となり、以下のプラグの差し替えのみで海外でのご使用が可能です。



地域	国名・地域	Countries Regions	電圧Voltage	プラグ plug	
ア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2、B-3	
	インド	India	230/240/250	C-2、B-3、BF(S-3)	
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2、C-2、B-3、BF(S-3)	
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2	
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3、BF(S-3)	
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2、B-3	
	タイ	Thailand	220/240	A-2、C-2、BF(S-3)	
	中国台湾	Taiwan,China	110/220	A-2、O	
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2、C-2、BF(S-3)、O	
	中華人民共和国	China	110/220	A-2、C-2、B-3、BF(S-3)、O	
	日本	Japan	100	A-2	
	ネパール	Nepal	110/220	C-2、B-3、BF(S-3)	
	ジ	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2、B-3
		パキスタン	Pakistan	220/230	A-2、C-2、B-3
ミャンマー		Myanma	230	A-2、C-2、B-3	
フィリピン		Philippines	110/115/220/230/240	A-2、C-2、B-3、BF(S-3)、O	
ブータン		Bhutan	220	C-2	
ブルネイ		Bruni	240	C-2、BF(S-3)	
ベトナム		Viet-Nam	110/120/220/230	A-2、C-2	
中国香港		HK,China	200/220	C-2、B-3、BF(S-3)	
中国澳門		Macao,China	115/127/220	A-2、C-2、B-3	
マレーシア		Malaysia	240	C-2、B-3、BF(S-3)	
モンゴル		Mongol	220	C-2、B-3、BF(S-3)	
ラオス		Laos	220	A-2、C-2	
北米		アメリカ	U.S.A	120/208/240	A-2
		カナダ	Canada	120/208/240	A-2、BF(S-3)
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2	
	アイスランド	Iceland	220	C-2	
イ	アイルランド	Ireland	220	C-2	
	イギリス	England	240	B-3、BF(S-3)、O	
	イタリア	Italy	125/220	C-2	
	オーストリア	Austria	220	C-2、B-3	
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2	
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2、B-3	
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF(S-3)	
	スイス	Switzerland	220/230	C-2、B-3、BF(S-3)	
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2	
	スペイン	Spain	127/220	A-2、C-2	
	旧ソビエト連邦地域	U.S.S.R	127/220	A-2、C-2	
	口	チェコ	Czecho	220	C-2
		デンマーク	Denmark	220/230	C-2
		ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
ノルウェー		Norway	230	C-2	
ツ	ハンガリー	Hungary	220	C-2	
	フィンランド	Finland	220/230	C-2	
	フランス	France	127/220/230	C-2、O	
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2	
パ	ベルギー	Belgium	127/220	C-2	
	ポーランド	Poland	220	C-2、B-3	
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2、B-3	
	マルタ	Malta	240	BF(S-3)、B-3	
マジョルカ	Majorca	127/220	C-2		

地域	国名・地域	Countries Regions	電圧Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	モナコ	Monaco	127/220	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
オセアニア	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2
	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2, C-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2, B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	バプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A-2, C-2, O
中米	西サモア	Western Samoa	230	O
	アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2, BF (S-3), O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2, BF (S-3)
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エルサルバドル	El Salvador	110	A-2
	キューバ	Cuba	110	A-2, C-2, BF (S-3)
	ギアナ	Guyana	110/220	A-2, B-3, BF (S-3)
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2, B-3, BF (S-3)
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2, BF (S-3)
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
南米	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2
	スリナム	Surinam	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	BF (S-3)
	チリ	Chile	220	C-2, B-3
	トリニダド・トバゴ	Trinidad/Tobago	115/230	A-2, BF (S-3), O
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2, BF (S-3)
	ニカラグラ	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2
米	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2, B-3, BF (S-3)
	パナマ	Panama	110/120	A-2, BF (S-3)
	パラグアイ	Paraguay	220	C-2, A-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2, C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2, C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
アフリカ	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2, C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
	エジプトアラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	C-2, B-3, BF (S-3)
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2, C-2, BF (S-3)
	アンゴラ	Angola	220	C-2, B-3
	ウガンダ	Uganda	240	C-2, B-3, BF (S-3)
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
	カメルーン	Cameroon	220	C-2, B-3

地域	国名・地域	Countries Regions	電圧Voltage	プラグ plug
アジア	ガーナ	Ghana	250	C-2
	ガボン	Gabon	220	C-2, BF (S-3)
	ガンビア	Gambia	220	C-2, BF (S-3)
	ギニア	Guinea	220	C-2
	ケニア	Kenya	240	C-2, B-3, BF (S-3)
	コートジボアール	Ivory Coast	220	C-2, B-3
	コンゴ人民共和国	Congo	220	C-2
	ザイール	Zaire	220	C-2
	ザンビア	Zambia	230	B-3, BF (S-3)
	シエラ・レオネ	Siera Leone	230	C-2, B-3, BF (S-3)
オーストラリア	スーダン	Sudan	240	C-2, B-3
	スワジランド	Swaziland	230	B-3
	赤道ギニア	Egatalian Guinea	220	C-2, B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2, B-3, BF (S-3)
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2, B-3, BF (S-3)
	タンザニア	Tanzania	230	B-3, BF (S-3)
	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2, B-3
	チュニジア	Tunisia	220	BF (S-3), B-3, C-2
	トーゴ	Togo Rep.	220	C-2
アフリカ	ナイジェリア	Nigeria	230	B-3, BF (S-3)
	ニジェール	Niger	220	C-2, B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2, B-3
	ボツワナ	Bostwana	220	C-2, B-3
	マダガスカル	Malagosy	127/220	C-2
	マラウイ	Malawi	230	BF (S-3)
	マリ	Mali	220	C-2
	南アフリカ共和国	South Africa Rep.	220/230/240/250	C-2, B-3, BF (S-3)
	モーリシャス	Mouritius	230	C-2, B-3, BF (S-3)
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
中東	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	リビア、アラブ	Libya, Arab	127/230	C-2, B-3
	リベリア	Liberia	120/240	A-2
	ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	レソト	Lesotho	230	C-2
	アラブ首長国連邦	United of Arab Emirates	220/230/240	C-2, B-3, BF (S-3)
	イエメン	Yemen	230	C-2, B-3
	イスラエル	Israel	230	C-2, BF (S-3)
	イラク	Iraq	220	C-2, B-3, BF (S-3)
近東	イラン	Iran	220	C-2, BF (S-3)
	オマーン	Oman	220	C-2, B-3, BF (S-3)
	カタール	Qatar	240	C-2, B-3, BF (S-3)
	キプロス	Cyprus	240	C-2, BF (S-3)
	クウェート	Kuwait	240	C-2, B-3, BF (S-3)
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2, C-2, B-3, BF (S-3)
	シリア	Syria	115/220	C-2, B-3
	トルコ	Turkey	220	A-2, C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2, BF (S-3), C-2
	ヨルダン	Jordan	220	B-3, BF (S-3)
レバノン	Lebanon	110/220	C-2	

## ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。  
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。  
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。  
ショート・断線の原因となります。

### ★長年ご使用のヘアアイロンの点検を!

#### ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

#### ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

#### 愛情点検



## お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉 電話受付時間/9:00~18:00 (土日祝除く)

 フリーダイヤル

**0120-33-9012**

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。

変更はホームページ等でご案内させていただきます。

### 個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

# 無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、  
持込修理対象品となります。

- 1.お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 2.無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- 3.ご購入・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 4.次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
  - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
  - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
  - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
  - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
  - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
- 5.本書は再発行しませんので、大切に保存してください。
- 6.本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)

## 保証とアフターサービス

### 【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

### 【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン® アイロン グレイス カール ポータブル 32mm の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

### 【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP13「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

### 【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### 修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。



## 保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。

その際は現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出ください。

品名	クレイツイオンアイロン グレイス カール ポータブル 32mm
型名	CIC-W15N
保証期間	本品お買上げ日より 1年
★お買上げ日	年 月 日
★お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL ( )
★販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合には直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## ●販売店様へのお願い

お買上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を記入捺印(スタンプ印の場合は不要)するか、販売時のレシートや明細(納品書など)をお客様にお渡しください。

製造元

 CREATE ION®

株式会社 クレイツ

本社 〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33

<https://createsnet.jp>